NAVODILO ZA MONTAŽO VTIČNIC ZA CENTRALNI SESALNI SISTEM NA DOZO UNI

PRED MONTAŽO:

OPOZORILO: Pred samo montažo preverite ali vtičnica ustreza vgrajeni podometni dozi. V kolikor niste prepričani se posvetujte z prodajalcem ali uradnim zastopnikom. Montaža vtičnice se lahko nekoliko razlikuje glede na tip doze in vtičnice.

Za montažo vtičnice potrebujete križni izvijač, klešče za natične konektorje in 2 natična konektorja.

V kompletu z vtičnico morajo biti tudi ustrezni vijaki za fiksiranje vtičnice na podometno dozo (Slika 1).



Slika 1: Vtičnica in vijaki

MONTAŽA:

1. KORAK: Odprite zaščitni pokrov podometne doze in iz nje izvlecite kable. Vse kable odrežite na dolžini cca. 10 cm od doze in jih ločite po barvi. Na vse kable ene barve nataknite en natični konektor in nato še na vse kable druge barve, drugega.



Slika 2: Odvijte vijake

2. KORAK: Ko sta oba natična konektorja pritrjena na kable, vzamite v roke vtičnico in odvijte oba vijaka (Slika 2) na zadnji strani vtičnice za priklop konektorjev. Med samo montažo držite vtičnico v navpičnem položaju. Na vsako stran pride po en konektor z žicami kablov enake barve. Vijaka previdno privijte v luknjici z navojem (Slika 3).
   OPOZORILO: Vijak privijte naravnost, da ne poškodujete plastičnega navoja, konektorjev ali vgrajene vzmeti.



Slika 3: Privijte vijake

3. KORAK: Ko so krmilni kabli pritrjeni na vtičnico, lahko vtičnico vstavite in pritrdite v podometno dozo.
   Nasvet : preden vstavite vtičnico v dozo, namažite tesnilno gumico v dozi s strojno mastjo ali podobnim mazivom, za lažjo namestitev. Vstavite vtičnico v podometno dozo in jo privijte s štirimi priloženimi vijaki (Slika 4).
   Nasvet: preden vijake privijete do konca, z vodno tehtnico poravnajte vtičnico.



Slika 2: Namestitev vtičnice

4. KORAK: Po končani montaži vseh vtičnic svetujemo preizkus delovanja sistema na vseh vtičnicah.

Montažo naj opravi ustrezno usposobljena oseba, da ne pride do okvar na vtičnici, podometni dozi ali sistemu. V primeru, da potrebujete tehnično pomoč ali nasvet se obrnite na prodajalca.